


## 37364 ZONA MINI-W

Czujnik ruchu PIR

5905339373649



Czujnik ruchu na podczerwień ZONA MINI dzięki swoim kompaktowym wymiarom (średnica zaledwie 76mm) idealnie i subtelnie wkomponuje się w każde pomieszczenie.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Mikroprzerwa pomiędzy stykami przełącznika:** tak

**Wysokość [mm]:** 21

**Średnica [mm]:** 76

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5+25

**Rodzaj czujnika:** PIR

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Czas działania czujnika [sekunda-minuta]:** 10-15

**kąt działania czujnika [°]:** H360

**Maksymalny czas działania [min]:** 15

**Minimalny czas działania [s]:** 10

**Moc maksymalna [VA]:** 200

**Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]:** 3-2000

**Stopień IP:** 20

**Zasięg czujnika [m]:** max 8

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 100

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 100

**Masa jednostkowa netto [g]:** 54

**Gramatura [g]:** 87.3

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 8

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Waga kartonu [kg]:** 8.73

**Szerokość kartonu [cm]:** 43.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 19

## 37364 ZONA MINI-W

---

Czujnik ruchu PIR



**Długość kartonu [cm]:** 43.5

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.035953